



نصب درایور نصب نرمافزار تنظیمات نرمافزار



۱ – نصب درایور

- قبل از نصب درایور، دستگاه چک اسکنر نباید به کامپیور متصل گردد.
 - طبق دستورالعمل در صفحات بعد درايور را نصب نماييد.
 - سپس اسکنر را به سیستم متصل نمایید.





1- از داخل CD فولدر Driver را باز کنید.





۲- از داخل فولدر Driver فولدر FB-30 را باز کنید.





۳- از داخل فولدر FB-30 فولدر USB را باز کنید.





۴- از داخل فولدر USB با توجه به نوع سیستم عامل (32bit و 64bit) فولدر مورد نظر را باز کنید.





اگر سیستم عامل کامپیوتر ویندوز 7 باشد، این مراحل را طبق دستور انجام دهید.

ابتدا روی wdreg راستکلیک کنید.



📰 wdreg Prope	erties
General Com	patibility Security Details Previous Versions
	wdreg
Type of file:	Application (.exe)
Description:	WDREG Installation Utility 11.5.0
Location:	C:\Users\support05\Desktop\amoozesh 2\Cheque
Size:	143 KB (146,944 bytes)
Size on disk:	144 KB (147,456 bytes)
Created:	Today, December 30, 2014, 14 minutes ago
Modified:	Sunday, January 26, 2014, 4:39:42 AM
Accessed:	Today, December 30, 2014, 14 minutes ago
Attributes:	Read-only Hidden Advanced
Security:	This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer.
	OK Cancel Apply





🕒 wdreg Properti	es		×	
General Compati	oility Security	Details	Previous Versions	
If you have proble an earlier version matches that earl	ems with this pro of Windows, se ier version.	ogram and elect the c	it worked correctly on ompatibility mode that	
Compatibility m	de			
🔲 Run this p	ogram in comp	atibility mo	de for:	
Windows Vis	ta		•	
Settings				
Run in 25	colors			
Run in 640 x 480 screen resolution				
Disable visual themes				
Disable de	sktop composit	ion		
Disable display scaling on high DPI settings				
Privilege Level				
Run this program as an administrator				
Change settings for all users				
OK Cancel Apply				

گزینهی مشخصشده را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید.

» بقیهی مراحل مانند ویندوز XP میباشد.





۵- از داخل فولدر 32bit بر روی فایل اجرایی Install کلیک نمایید.





۶- در قسمت Device Manager یک device به نام Jungo ایجاد می گردد.



USB - دستگاه چک اسکنر را توسط کابل USB به سیستم وصل نموده و پس از اتصال کابل، کلید برق کنار صفحه نمایش را روشن کنید.

همانطور که مشاهده میکنید، کلید برق دستگاه چکاسکنر به صورت دایره میباشد و پس از فشردن آن، چراغ سبزی در کنارش روشن میشود.





۸- پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر در قسمت Device Manager یک device دیگر
 به نام 30-FB نیز ایجاد می گردد.



۲- نصب نرمافزار



بازرگانی مبنا کارت آریا Mabna Card Aria Commercial Company







۳- عبارت اول را انتخاب کرده و روی Next کلیک کنید.



InstallShield Wizard

Choose Destination Location

Select folder where Setup will install files.

Setup will install FB30 in the following folder.

To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.

C:\GLORY\FB30	Browse
ihield	

۴- بهتر است مسیر نصب نرمافزار را تغییر ندهید. روی Next کلیک کنید.



InstallShield Wizard

Select Program Folder

Please select a program folder.

Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.

Program Folders:

FB30

Existing Folders:

Accessories Administrative Tools Games PL-2303 USB-Serial Driver Startup				
liShield.————	< E	Back	Next >	Cancel

۵- نام فولدر ساختهشده FB-30 میباشد. روی Next کلیک کنید.





۶- برای نصب و اجرای ++C روی Yes کلیک کنید.





۳- تنظیمات

۱- در قسمت All Programs در شاخهی GLORY روی FBImage کلیک کنید.





۲- در صفحهی باز شده FB-30 را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید.





۳- در قسمت بالای صفحهی نرمافزار، گزینهی Config را انتخاب کرده و Image Format را تنظیم کنید.





۴- در یکی از درایورها فولدری برای ذخیرهی فایلهای اسکنشده بسازید.



💾 FB-30 Image Scanner with UV (Serial N	o. 1312) - FBImage	
File Config Edit View Help		
] D 😅 🖬 X 🖻 🖻 🚳 🤶		
Start One Stop Ready Continuous View html 1.0 F Latest Del R Fits	Image form at Image form at Image Type 8 bit Gray File Format: 24 bit Color Resolution(dpi): 200 With UV image (Factory Option) With UV image (Factory Option)	
	Image Folder : C:\thesis OK Cancel Default	

۵- در صورتی که میخواهید اسکن به صورت تکرنگ انجام شود، گزینهی bit Gray را انتخاب کنید.
 در صورتی که میخواهید اسکن به صورت رنگی انجام شود، گزینهی 24 bit color را انتخاب کنید.





۶- در صورتی که میخواهید اسکن به همراه UV انجام شود، کیفیت را روی 200dpi تنظیم کنید و گزینهی مشخص شده را فعال کنید.



💾 FB-30 Image Scanner with UV (Serial N	o. 1312) - FBImage	
File Config Edit View Help		
D 🛎 🖬 % 🖻 🖻 🚭 😵		
Start One Stop Reset		
Ready		
Continuous		
View	Image format	
<u>html</u> <u>1.0</u> F Latest Del F R Fits	Image Type : 8 bit Gray File Format : JPEG Resolution(dpi) : 200 200 r with B/W	
	Brightness : 0 Vith UV image (Factory Option) Skew correction Remove the background frame	
	Image Folder : C:\tfb-30\ OK Cancel Default	

۷- در صورتی که میخواهید حجم فایل اسکنشده را تغییر دهید JPEG Quality را تغییر دهید.

